

Atlas Copco QAS 60

Stor, kraftig tilhengermontert strømgenerator. Gir strøm til de fleste formål. Ideell sammen med våre rivningsroboter.

- Digital kontroll med over- og underspenningskontroll.
- Jordingsrelé med jordspyd
- Kontrollterminal
- 4-polet kretsbytter (B-kurve)
- IP54 elektrisk kabinett med dedikert dør
- Store dører og serviceflater for overlegen tilgjengelighet
- Spillfri ramme
- Dobbelt trinns kraftig luftfilter med sikkerhetskassett
- To-trinns drivstoffiltersystem med vannseparasjon



- Drivstofftank i metall med integrerte rengjørings- og dreneringspunkter

Art.nr: 102-001

Tekniske spesifikasjoner QAS 60

Volt	400V
Frekvens	50 Hz
Effekt	60 kVA / 48 kW
Uttak ved kjøring på 230V	1-fas 2 x 16A / 3-fas 2 x 32A + 1 x 63A
Uttak ved kjøring på 400V	230v: 1-fas 2 x 16A 400v: 3-fas 1 x 16A + 1 x 32A + 1 x 63A
Tankvolum (Diesel)	230 ltr.
Forbruk v/100% belastning	14 ltr/time
Driftstid v/100% belastning	39 t/tank
Støy ved 75% belastning (7m)	62 dB (A)
Størrelse (LxBxH)	502x167x213 cm
Egenvekt	2195 kg



NB!

Aggregatet SKAL jordes med jordspyd før bruk.
Utelatelse av denne prosedyren kan i verste fall medføre livstruende skader.